

大ホール調光設備一覧 1/2

大ホール入力電源		3相4線182V/105V 60Hz	
照明操作卓(ナショナル)		クロス転換方式 プリセット実行段3段 パレータスGX	
マスタフェーダ	1本	グループフェーダ	6本
仕込み・実行場面選択	4場面	グループフェーダ用フラッシュスイッチ	各1個
キューの記憶容量	1000キュー	キュー再生方式	クロス再生
サブマスタ記憶容量	20シーンx20ページ	フリーフェーダ	5本
プリセットフェーダ	80本x3段	エフェクトパターン	99/パターン
プリセットフェーダ用フラッシュスイッチ	各1個	段マスタフェーダ	3本
その他	フロップディスクドライブあり・コムス使用可能		

大ホール負荷設備		(仮設電源 単相3線200A 大ホール搬入口奥30mのところに設置)		
名称	コンセント型	常設(常備)照明器具	回路数	備考
第1ボーダーライト	20A(T型)16口	1色200W*20灯 4色分(#W, #W, #72, #78)	8	コンセント切換可
第2ボーダーライト	20A(T型)16口	1色200W*20灯 4色分(#W, #W, #72, #78)	8	コンセント切換可
第3ボーダーライト	20A(T型)16口	1色200W*20灯 4色分(#W, #W, #72, #78)	8	
第1サスペンションライト	20A(T型)48口	CSQ-1000W*12台, MS II-1000W*15台	16	
第2サスペンションライト	20A(T型)48口	CSQ-1000W*12台, MS II-1000W*15台	16	
第3サスペンションライト	20A(T型)48口	CSQ-1000W*6台, MS II-1000W*15台	16	
客席サスペンションライト	20A(T型)36口		12	
アッパーホリゾンライト	20A(T型)80口	1色500W*20灯 4色分(#71, #72, #63, #22)	16	
ロアーホリゾンライト	30A(C型)	1色500W*20灯 4色分(#72, #59, #22, #40)	(12)	
本フットライト	20A(T型)	1色60W*20灯 4色分(#W, #W, #72, #78)	4	
上手花道フットライト	20A(T型)	1色60W*30灯 2色分(#78, #W)	2	
下手花道フットライト	20A(T型)	1色60W*30灯 2色分(#78, #W)	2	
上手トーマンタルライト	20A(T型)	CEC II-1000W*6台	3	
下手トーマンタルライト	20A(T型)	CEC II-1000W*6台	3	
上手フロントサイドライト	20A(T型)12口	CSQ-1000W*12台, FQ-1000W*4台	8	
下手フロントサイドライト	20A(T型)12口	CSQ-1000W*12台, FQ-1000W*4台	8	
シーリングライト	20A(T型)48口	CSQ-1000W: 8台5色, SPH- II : 8台1色	24	パーライトはナロー
天井反射板ライト		300W*36灯		2サスと切換
センターピンスポット		MCB3P 30AT(2000W/クセノン2台)		
上手フロアーコンセント	30A(C型)		16	
下手フロアーコンセント	30A(C型)		16	
前フロアーコンセント	30A(C型)		8	
後フロアーコンセント	30A(C型)		6	
上手客席壁コンセント	30A(C型)		3	
下手客席壁コンセント	30A(C型)		3	
上手直回路	60A(C型)		1	
下手直回路	60A(C型)		1	

大ホール調光設備一覧 2/2

大ホール付属品

名称	製造業者	型式	数量	備考
スタンド			20	コ口12
二連アーム			8	
平置ベース			20	
ショートハンガー			66	サス75・Fro32・CL48
ボーダーハンガー			16	
アイリスシャッター		IS-8	2	
バンドア		BD-80A (8インチ)	12	
バンドア		BD-60A (6インチ)	4	
照明操作棒(シュート棒)	東芝	AL-MCB-L 3,441~7,000 3.1kg	2	
移動タワー			1	

大ホール移動用器具

名称	製造業者	型式	数量	備考
フォロースポットライト	丸茂電機	QP10-2M	2	
1000W凸型スポットライト	丸茂電機	CSQ-1000W	18	
1000W凸型スポットライト	丸茂電機	CEC II-1000W	2	
500W凸型スポットライト	丸茂電機	CEC-500W	7	
500Wフレネル型スポットライト	丸茂電機	DF-500W	18	
1000Wフレネル型スポットライト	丸茂電機	FQ-1000W	13	
1000Wフレネル型スポットライト	丸茂電機	MS II-1000W	3	
1000Wパーライト	丸茂電機	SPH- II	18	
ACライト	RDS	R-64L	20(5set)	
500Wスポットライト	丸茂電機	FP	10	
ストリップライト(4灯用)	丸茂電機	CQ 100W 4L-2C	10	
ストリップライト(8灯用)	丸茂電機	CQ 100W 8L-2C	10	
1000Wプロジェクタスポット	RDS	EQS-10	4	
ディスクマシン	RDS	EDM	4	雲・雪・雨 各2枚
スパイラルマシン	RDS	ESM	2	
スライドキャリヤマスク	RDS	ESC-1	4	
リップルマシン	丸茂電機	RP	2	
オーロラマシン	丸茂電機	DRE-1000W	2	
波マシン	丸茂電機	NAE-1000W	2	
吊りミラーボール		450φ 7.5kg(本体)	1	
先玉	RDS	OL-4, OL-6, OL-8, OL-10	各4	
ターレットプレート		TP-5	4	
LEDパーライト	elite	E-PAR56LEDmk2	6	

日進市民会館

〒470-0115 愛知県日進市折戸町笠寺山62番地3

Tel(0561)72-0955・Fax(0561)72-0958(月曜休館・祝日の場合は開館)

小ホール調光設備一覧 1/1

小ホール入力電源		3相4線182V/105V 60Hz	
照明操作卓(ナショナル)		パレータス プリセット実行段2段 PAREITUS-A2P-24	
マスタフェーダ	1本	プリセットフェーダ	24本
A-Bクロスフェーダ	1本	フラッシュスイッチ	各1個
その他		メモリカセットあり・記憶機能あり	

小ホール負荷設備

名称	コンセント型	常備照明器具	回路数	備考
ボーダーライト		1色150W*12灯 4色分(#W, #7, #72, #78)	4	
第1サスペンションライト	20A(T型)24口	CEC-500W*6台, FQ-500W*6台	8	
第2サスペンションライト	20A(T型)24口	CEC-500W*6台, FQ-500W*6台, FQ-1000W*2台	8	
アッパーホリゾンライト		1色200W*15灯 4色分(#71, #72, #63, #22)	4	
ロアーホリゾンライト	30A(C型)	1色200W*15灯 4色分(#72, #59, #22, #40)	4	
上手フロアーコンセント	30A(C型)		6	
下手フロアーコンセント	30A(C型)		6	
前フロアーコンセント	30A(C型)		6	
上手客席壁コンセント	30A(C型)*2		3	
下手客席壁コンセント	30A(C型)*2		3	
シーリングライト		SPH-Ⅱ:2台		壁コンセントに接続
ピンスポットライト		(1000Wクセノン1台)		

小ホール付属品

名称	製造業者	型式	数量	備考
クランク式ハイスタンド	RDS		2	
ハイスタンド用2連アーム			2	